

Инструкция № 2 **«О порядке действия персонала в случае не срабатывания автоматической пожарной сигнализации в случае чрезвычайной ситуации»**

1. Обязанности персонала МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты

1.1. Дежурный персонал и сторожа-вахтёры обязаны хорошо знать свои обязанности на случай возникновения пожара, уметь пользоваться имеющимися первичными средствами пожаротушения, принимать немедленные меры по эвакуации детей.

1.2. Дежурный персонал, заступая на дежурство обязан:

1.2.1. Знать количество находящихся в образовательном учреждении (далее- ОУ) детей;

1.2.2. При заступлении на дежурство проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения и телефонной связи;

1.2.3. Проверить состояние эвакуационных выходов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток, а также убедиться в возможности быстрого открывания дверей всех эвакуационных выходов. При обнаружении каких-либо нарушений, принять меры к их устранению, а при необходимости сообщить заведующему ОУ или лицу, его замещающему;

1.2.4. Постоянно иметь при себе исправный ручной электрический фонарь.

1.3. В ночное время ночному персоналу и сторожу- вахтёру запрещается спать и отлучаться за пределы ОУ.

2. Действия персонала в случае неисправности пожарной сигнализации и системы оповещения

2.1. Если обнаружена неисправность системы или установлено ложное срабатывание необходимо:

2.1.1. Незамедлительно о данном факте сообщить лицу, ответственному за содержание установок пожарной сигнализации;

2.1.2. В период неисправности сигнализации осуществлять постоянный визуальный контроль помещений на предмет отсутствия возгорания;

2.1.3. При визуальном контроле обращать внимание на запах дыма, неисправности электрической сети (мигание осветительных ламп, несанкционированное отключение питания электроприборов);

2.1.4. При обнаружении подозрительных признаков организовать действия по эвакуации, отключение электроснабжения в данных помещения с помощью устройств обозначенных на плане эвакуации;

2.3. Лицо ответственное за содержание автоматической пожарной сигнализации обязано:

2.3.1. Направить заявку в лицензированную организацию, которая согласно договора производить работы по проверке, обслуживанию и ремонту сигнализации;

2.3.2. Контролировать срок устранения неисправности пожарной сигнализации, установленный в договоре;

2.3.3. Приемку работ по устранению неисправности осуществлять в следующей последовательности совместно с обслуживающей организацией:

2.3.3.1. Произвести принудительную сработку всех пожарных извещателей (путем нажатия специальной кнопки на извещателях) до мигания специальных светодиодов на извещателях;

2.3.3.2. Контролировать на пожарном приборе сработку извещателей с отметкой номера помещения или шлейфа;

2.3.3.3. Произвести запись в журнал неисправности пожарной сигнализации с обязательной подписью производителями работ.

3. При отключении электроснабжения

3.1. Лицо ответственное за содержание систем пожарной сигнализации обязано:

3.1.1. Проверить состояние шлейфов пожарной сигнализации на пульте, лампы всех шлейфов должны гореть зеленым цветом;

3.1.2. При обнаружении неисправного шлейфа установить наименования незащищённых помещений, выполнить действия указанные в пунктах 2.3.1 - 2.3.3.3. Приемку работ у обслуживающей организации производить при отключенном электропитании в данных помещениях.